

# SPCA\_SN\_Update+Bin\_Edit\_Tool 使用手冊 v1.0

此工具原则上是适用所有 IC 的 code，不过需进一步测试。

config.ini 使用说明：

## 一、BinaryEditEnable

### 1. 修改 Device 上的 VID/PID/SN/String

BinaryEditEnable =0 ; 功能為 不需載入 Bin 檔，修改 Device 上的 VID/PID/SN/String，SN 是載入 SerialNumber 文檔自動加 1

NEW\_VID=2B16 ; 欲寫入的新 VID，會自動讀取填入 UI

NEW\_PID=6689 ; 欲寫入的新 PID，會自動讀取填入 UI

### 2. 修改 Bin 檔 上的 VID/PID/SN/String

BinaryEditEnable =1 ; 功能為修改 Bin 檔的 VID/PID/BCDD/STRING...

修改請參照右上的 String Index 來修改相對應的字串，如果 String Index 填 0 或 FF 代表不顯示

## 二. EditBcdD

EditBcdD=1 ， [Binary edit mode ] to enable edit BcdDevice;

EditBcdD=0 ， [Binary edit mode ] to disable edit BcdDevice;